

ALINCO

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P921 (L/S)

免許・資格
不要



アルインコ電子事業

で検索

Alinco.com ▶ 日本語

だれでも、簡単・手軽に使えます！ しかも、便利で良く飛ぶ特小トランシーバー

- どちらも中継器対応、携帯性ならSタイプ、電波の飛びならLタイプ
- 交互通話20chと中継用27chに対応
- アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計
- ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ
- オプションアクセサリはDJ-P21 (P9/P11)と全て共通
- イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能

DJ-P921L

DJ-P921S



主な仕様

【一般仕様】

- 周波数範囲/421、422、440MHz帯特定小電力無線47ch (交互9+11ch & 中継9+18ch、中継チャンネルは440MHz/TX、421MHz/RX 固定)
- 電波型式/F3E(FM) ● 使用温度範囲/本体 -10℃~50℃、充電器 0℃~+40℃ ● 定格電圧/DC2.4~3.0V (電池端子) ● 外部電源端子/DC4.5~6.0V
- 消費電流/送信 : 約100mA、受信定格出力時 約180mA、待ち受け時 約100mA、バッテリーセーブ動作時 約17mA ● 接地方式/マイナス接地
- マイクロホンインピーダンス/約2kΩ ● 外形寸法 (突起物除く・約) /58W×100H×19Dmm ● アンテナ長 /Lタイプ 約17.5cm、Sタイプ 約3.5cm
- 質量 (電池含む・約) /L 138g、S 134g

【送信部】● 送信出力/10mW ● 変調方式/リアクタンス変調 ● 通信方式/単信・半複信方式

【受信部】● 受信方式/ダイレクトコンバージョン ● 受信感度/-14dBμ以下 (12dB SINAD) ● 低周波出力/70mW以上 (8Ω)

付属品



- ベルトクリップ EBC-30 (スベア ¥200)
- ハンドストラップ
- ネック・ストラップ取り付け用パーツ (ストラップチェーン)

オプション

●は業務仕様、○は一般仕様

(価格は税別)

●イヤホンマイク (カナル型)	EME-21A (グレー)	¥6,000
●イヤホンマイク (カナル型)	EME-21AB (黒)	¥6,000
●イヤホンマイク (耳かけ型)	EME-29A	¥6,000
○イヤホンマイク (ブームマイク)	EME-30A	¥4,500
○イヤホンマイク (タイピンマイク)	EME-31A	¥4,500
○イヤホンマイク (カナル型)	EME-34A	¥3,000
●咽喉イヤホンマイク	EME-39A	¥39,800
●ヘッドセット	EME-46A	¥10,000
○イヤホンマイク (オープンエア型)	EME-49A	¥3,000
○イヤホンマイク (耳かけ型)	EME-51A	¥3,000
○イヤホンマイク (オープンエア型)	EME-52A	¥3,000
●ヘルメット用ヘッドセット	EME-53A	¥14,800
●イヤホンマイク (カナル/耳かけ)	EME-57A	¥6,000
●スピーカーマイク	EMS-59	¥3,500
プーチ型イヤホン (ストレートコード)	EME-6	¥1,500
プーチ型イヤホン (カールコード)	EME-26	¥1,800
耳かけイヤホン (ストレートコード)	EME-50	¥1,800

※オプションアクセサリ群はDJ-P9/P11/P21と全て共通です。

主な機能



音で知らせる
減電池警告機能。



イヤホンの断線を感知して
音と表示で警告。



話すと送信、黙ると受信。ハンズ
フリーができるVOXを内蔵。



混信やノイズを抑える
グループトーク (50トーン)。



送信を禁止し、受信専用子機として
使えるPTTオフ機能。



警報音をワンタッチで送信。異常を
伝えられる緊急通報機能。



電源の切り忘れを防止する
電源オフアラーム。



送信中に自分の声がイヤホンで聞ける
コールバック。



- DJ-P9/P11/P21系の機種に採用されていたケアモニターやコードスケルトン、個別呼び出し機能などは搭載していません。
- 技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。
- 防塵や防水の機能はありません。

通話可能時間の目安

- 単3形アルカリ乾電池×2本 約41時間
- 単3形ニッケル水素バッテリー (EBP-57N×2本) 約33時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

通話距離の目安 (レピーター中継なし、ロングアンテナの場合)

- スキー場や海岸など見通しの良い場所 : 1kmまたはそれ以上
 - 野原のような障害物のない平地 : 500m~1km程度
 - 見通しのきく道路や郊外の住宅地など障害物が少ない場所 : 500m程度
 - 市街地など障害物の多い屋外 : 200m程度
 - 屋内 : 構造や使用の建材などによって大きく変わります。
- ※中継器を使うと、条件により異なりますが距離で2倍、面積で4倍程度通話できるエリアが広がります。
- ※ショートアンテナでは上記の半分程度まで通話距離が狭くなることがあります。

品名	ニッケル水素電池	標準充電器	連結充電スタンド	ACアダプター	シガーDC/DCコンバーター	ソフトケース
品番	EBP-57N	EDC-121A	EDC-121R	EDC-122	EDH-33	ESC-39
仕様	単三型充電電池 (Ni-MH) 1800mAh、1.2V 2本セット	EBP-57N専用 トリクル充電器 充電時間:約12時間	EDC-121Aに4個まで 連結可能。アダプター 1個で充電できます。	AC電源での運用に。 EDC-121A付属アダプター のスペアとしても使えます。	ライターソケットに つないで常時通話。 (12V/24V車対応)	水分や埃から本体を 保護、落下の衝撃も 和らげます。
本体価格 (税別)	¥1,200	¥3,800	¥2,000	¥2,800	¥2,500	¥1,500

ALINCO株式会社

電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
 - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 - 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

取扱い店



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4

TEL : 03-5831-0185 FAX : 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F

TEL : 06-4862-7203 FAX : 06-4862-7204

MAIL : info@next-gears.com URL : <https://www.next-gears.net/>